3. 2

3-1

4.


POWER
RD
SD
RES+
RES-
GND
CANH
CANL
GND
MC200-CAN


RES+
RES-
GND


CANH
CANL
GND


CANBUS通信模块配置
通信参数
CAN口帧类型设置: CAN2.0B
指定ID滤波是否有效: 否 是
CAN口通讯波特率: 250 k
接收滤波掩码(4Bytes): 0
传输协议类型: 协议传输
模块站号: 2
配置缓冲区首地址(占用1000): D 4000
接收CAN数据帧ID是否打包到串口数据包中? 否 是
接收数据区
接收帧ID 映射D元件 个数 使能控制M元件
1 0xaaaaaaa D1000 6 M100
2 0xbbbbbbb D1050 6 M101
3
4
5
6
发送数据缓冲区
映射D元件 个数 使能控制M元件
1 D1500 6 M120
2 D1550 6 M121
3
4
5
6
确定
取消


/*初始发送数据CAN数据的ID号*/
SM1
MOV 16#101 D1500
FMOV D1500 D1500 2
MOV 16#202 D1550
FMOV D1550 D1550 2
M1999
MODLINK 2 D4000 D7500 M1000 M50

6. 2 MODBUS

系统块
MODBUS便捷指令配置
中断优先级
通信模块
变...
模块类型
模块属性
CANBUS模块
设置-->


CANBUS通信模块配置
通信参数
CAN口帧类型设置: CAN2.0B
指定ID滤波是否有效: 否 是
CAN口通讯波特率: 125 k
接收滤波掩码(4Bytes): 0
传输协议类型: 协议传输
模块站号: 2
缓冲区首地址: D 5000
接收CAN数据帧ID是否打包到串口数据包中? 否 是
接收数据区
映射D元件 个数 使能控制M元件


SM1
MOV 16#2 D100
MOV 16#10 D101
MOV 16#10 D102
MOV 0 D103
MOV 0 D104
MOV 6 D105
MOV 12 D106
MOV 16#1 D107
MOV 16#2 D108
MOV 16#3 D109
MOV 16#4 D110
FMOV 16#A5 D111 8
M10
MODBUS 2 D100 D150
/*通讯完成处理*/
SM137
INC D200
RST SM137

/*接收CAN数据】*/
SM1
MOV 2 D0
MOV 0 D2
MOV 0 D3
MOV 0 D4
MOV 12 D5
MODBUS 2 D0 D10
RST SM137
INC D7002
RST SM136
M3
SM137
SM136

7.

8.